

Б. Деміда, І. Цмоць, О. Скорохода
 Національний університет “Львівська політехніка”,
 кафедра автоматизованих систем управління

МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ПАРАЛЕЛЬНО-ВЕРТИКАЛЬНОГО ОБЧИСЛЕННЯ СУМ ПАРНИХ ДОБУТКІВ ДЛЯ НВІС-СТРУКТУР

© Деміда Б., Цмоць І., Скорохода О., 2010

Проаналізовано та вдосконалено НВІС-орієнтовані методи та алгоритми паралельно-вертикального обчислення сум парних добутків. Показано, що вони ґрунтуються на елементарних арифметичних операціях і є однорідними та регулярними, забезпечують мінімізацію кількості виводів інтерфейсу та апаратні витрати.

Ключові слова: паралельно-вертикальний метод, НВІС-технологія, сума парних добутків, розпаралелення.

VLSI-oriented methods and algorithms of parallel-vertical calculations of even products sums have been analyzed and improved. It was shown that they are based on basic mathematic operations and they are uniform and regular and provide minimization of interface outputs number and hardware overheads.

Keywords: parallel-vertical method, VLSI-technology, even products sum, paralleling.

Постановка проблеми

Значна частина матричних обчислень, алгоритмів цифрової обробки сигналів і нейро-алгоритмів ґрунтуються на макрооперації обчислення сум парних добутків [1–5]. Традиційно обчислення такої макрооперації здійснюють за такою формулою:

$$Z = \sum_{j=1}^m A_j B_j = A_1 B_1 + A_2 B_2 + \cdots + A_m B_m \quad (1)$$

При обчисленні сум парних добутків за формулою (1) потрібно виконати m множень і $m-1$ додавань [3]. Переважно обчислення сум парних добутків необхідно виконувати над інтенсивними потоками даних у реальному часі на апаратних засобах з високою ефективністю використання обладнання, структура яких орієнтована на НВІС-реалізацію. Задовільнити такі вимоги можна за рахунок конвеєризації та розпаралелення процесу обчислень, узгодження інтенсивності надходження потоків даних $P_d = k n_d F_d$ з обчислювальною інтенсивністю пристрою $D_k = F_k m h$, де k – кількість каналів надходження даних; n_d – розрядність каналів надходження даних; F_d – частота надходження даних; F_k – тактова частота роботи конвеєра; m – кількість тактів обробки; h – розрядність тактів обробки.

Задача створення НВІС-пристроїв обчислення сум парних добутків з високою ефективністю використання обладнання зводиться до мінімізації апаратних затрат та кількості виводів інтерфейсу, збільшення однорідності структури та регулярності зв'язків при забезпеченні режиму реального часу. Забезпечити такі вимоги можна розробленням методів і алгоритмів, орієнтованих на НВІС-реалізації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Аналіз останніх досліджень [2–5] показує, що існують два підходи до апаратної реалізації алгоритмів обчислення сум парних добутків. Перший з них ґрунтується на операціях множення і додавання, другий – на операціях додавання, інверсії та зсуву. Для НВІС-реалізацій макрооперації обчислення сум парних добутків переважно використовується другий підхід, який дає змогу оптимізувати пристрій за швидкодією, апаратними витратами та збільшити однорідність і регулярність структури.

Обчислення сум парних добутків у базисі елементарних операцій зводиться до формування і підсумовування часткових добутків. Особливістю існуючих методів обчислення сум парних добутків у базисі елементарних операцій є те, що вони ґрунтуються на формуванні і підсумовуванні часткових добутків для кожної пари операндів. При одночасному надходженні всіх операндів, що представлені паралельним кодом, паралельне обчислення сум парних добутків на основі існуючих методів і алгоритмів вимагає великих затрат обладнання і значної кількість виводів інтерфейсу, які залежать як від кількості операндів, так і від їх розрядності. Вартість і швидкодія спеціалізованих HBIC для паралельного обчислення сум парних добутків значною мірою залежить як від кількості, так і від якості виводів інтерфейсу [7]. Для спеціалізованих HBIC число зовнішніх виводів залежить від рівня технології та розміру кристала, а якість виводів інтерфейсу визначається затримкою переключення зовнішніх зв'язків, які навантажені на ці виводи.

Формулювання мети статті

На сучасному етапі розвитку HBIC-технологій особливої актуальності набуває проблема розроблення нових ефективних методів, алгоритмів і HBIC-структур для обчислення сум парних добутків на основі баготооперандного паралельно-вертикального (паралельно-порозрядного) підходу до обробки даних. Особливістю методів і алгоритмів обчислення сум парних добутків, що ґрунтуються на такому підході, є формування і підсумовування макрочасткових добутків, кількість яких не залежить від кількості операндів, а залежить від їх розрядності. Методи та алгоритми паралельного обчислення сум парних добутків на основі баготооперандного паралельно-вертикального підходу повинні забезпечувати детерміноване переміщення даних, бути добре структурованими та орієнтованими на HBIC-реалізацію.

Тому метою дослідження є розроблення HBIC-орієнтованих методів паралельно-вертикального обчислення сум парних добутків з організацією процесу обчислення як виконання єдиної операції.

Виклад основного матеріалу

Для паралельного обчислення сум парних добутків використаємо баготооперандний паралельно-вертикальний підхід, який передбачає паралельно-порозрядне надходження операндів, формування і підсумовування макрочасткових добутків [7–9].

Для реалізації даного методу обчислення оператора суми парних добутків необхідно, щоб множники A_i і B_j були представлені в порозрядному вигляді згідно з формулою [5]:

$$A_j = \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^{2^i} 2^{-i} A_{ji}, \quad B_j = \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^{2^i} 2^{-i} B_{ji}, \quad (2)$$

де A_{ji} , B_{ji} – цифри i -х розрядів множників A_j і B_j .

За формуванням макрочасткових добутків методи обчислення сум парних добутків можна розділити на дві групи – з паралельним і з послідовним формуванням макрочасткових добутків.

Методи з паралельним формуванням макрочасткових добутків. Паралельне формування макрочасткових добутків можна здійснювати, починаючи з аналізу молодших чи старших розрядів множників B_j .

Формування макрочасткових добутків, починаючи з аналізу молодших розрядів множників B_j здійснюється в два етапи: на першому етапі виконується накопичення множених A_j , а на другому етапі в кожному i -му такті ($i=1, \dots, n$) виконується формування та накопичення макрочасткових добутків згідно з формулами:

$$P_i = \sum_{j=1}^m A_j B_{ji}, \quad (3)$$

$$Z_i = 2^{-1} Z_{i-1} + P_i, \quad (4)$$

де P_i – i -й макрочастковий добуток; B_{ji} – i -й розряд j -го множника B_j ; $Z_0=0$.

Макрочастковий добуток P_i формується шляхом паралельного додавання m часткових добутків $P_{ji} = A_j B_{ji}$ на m -входовому суматорі. Часткові добутки для кожної пари добутків формуються згідно з формулою:

$$P_{ji} = \begin{cases} A_j, & \text{якщо } B_{ji} = 1 \\ 0, & \text{якщо } B_{ji} = 0 \end{cases} \quad (5)$$

Використання при паралельно-вертикальному обчисленні сум парних добутків алгоритмів формування часткових добутків з аналізом двох і більше розрядів множників B_j не забезпечує підвищення швидкодії, а тільки збільшує витрати обладнання. Підвищення швидкодії при обробці неперервних потоків даних можна досягти при суміщенні процесів формування та накопичення макрочасткових добутків для k -го масиву з введенням множених A_j для $(k+1)$ -го масиву даних [10–12].

Зменшити кількість часткових добутків можна шляхом використання *методу формування макродобутків на основі попередніх обчислень* [13–16]. Під час реалізації цього методу попередні обчислення виконуються на базі однорозрядних суматорів в процесі введення множених A_j . Під час формування часткового добутку для двох і більше сум пар добутків використовуються попередні обчислення, кількість яких залежить від сум парних добутків, для яких формується частковий добуток. Кількість додаткових однорозрядних суматорів визначається таким виразом:

$$h = \frac{m}{v} 2^v - (v + 1), \quad (6)$$

де v – кількість сум парних добутків, для яких формується частковий добуток.

Формування часткового добутку для двох сум пар добутків виконується за таким виразом:

$$P_{li} = \begin{cases} 0, & \text{якщо } B_{(2l-1)i} = B_{2li} = 0 \\ A_{2l-1}, & \text{якщо } B_{(2l-1)i} = 1, B_{2li} = 0 \\ A_{2l}, & \text{якщо } B_{(2l-1)i} = 0, B_{2li} = 1 \\ A_{2l-1} + A_{2l}, & \text{якщо } B_{(2l-1)i} = B_{2li} = 1 \end{cases}, \quad (7)$$

де $l=1, \dots, n/2$.

Використання алгоритму формування часткових добутків за формулою (7) дає змогу зменшити вдвічі кількість часткових добутків і, відповідно, кількість входів багатовходового суматора. Збільшення кількості сум парних добутків, для яких формується частковий добуток, веде до збільшення кількості попередніх обчислень і до зменшення кількості входів багатовходового суматора. Вибір кількості сум парних добутків, для яких необхідно формувати частковий добуток, залежить насамперед від кількості сум парних добутків m .

Таблично-алгоритмічний метод паралельно-вертикальному обчислення сум парних добутків використовується для випадку, коли множені A_j є константами. Реалізація такого методу обчислення передбачає формування часткових добутків за формулою (5) для кожної пари множників. Шляхом додавання часткових добутків $P_{ji} = A_j B_{ji}$ з одинаковими вагами отримаємо макрочастковий добуток P_i . Знаючи значення всіх операндів A_j , можна обчислити таблицю макрочасткових добутків P_i для всіх можливих комбінацій i -х розрядних зразків множників A_j [9]. Кількість можливих варіантів макрочасткових добутків P_i (обсяг таблиці) залежить від кількості пар операндів m . Обсяг таблиці макрочасткових добутків P_i визначається так:

$$Q = 2^m. \quad (8)$$

Для обчислення сум парних добутків за таблично-алгоритмічним методом необхідно попередньо обчислити всі можливі комбінації макрочасткових добутків P_i і записати їх у пам'ять

так, щоб комбінація значень розрядних зрізів множників B_j була адресою комірки пам'яті, в якій зберігається відповідне значення макрочасткового добутку P_i . Вибір макрочасткового добутку P_i з пам'яті здійснюється за адресою, яка є розрядним зрізом множників B_j , згідно з таким виразом [8]:

$$P_i = \begin{cases} 0, & \text{якщо } B_{1l} = B_{2l} = B_{3l} = \dots = B_{ml} = 0 \\ A_1, & \text{якщо } B_{1l} = 1, B_{2l} = B_{3l} = \dots = B_{ml} = 0 \\ A_2, & \text{якщо } B_{1l} = 0, B_{2l} = 1, B_{3l} = \dots = B_{ml} = 0 \\ A_1 + A_2, & \text{якщо } B_{1l} = 1, B_{2l} = 1, B_{3l} = \dots = B_{ml} = 0 \\ \vdots \\ A_2 + A_3 + \dots + A_m, & \text{якщо } B_{1l} = 0, B_{2l} = B_{3l} = \dots = B_{ml} = 1 \\ A_1 + A_2 + \dots + A_m, & \text{якщо } B_{1l} = B_{2l} = B_{3l} = \dots = B_{ml} = 1 \end{cases}. \quad (9)$$

Основними етапами реалізації таблично-алгоритмічного паралельно-вертикального методу обчислення оператора суми парних добутків є [12,13]:

- обчислення таблиці всіх можливих макрочасткових добутків P_i ;
- запис в пам'ять обчислених значень макрочасткових добутків P_i ;
- зчитування макрочасткових добутків P_i з комірок пам'яті за адресою, яка відповідає значенню розрядних зрізів множників B_j ;
- підсумовування макрочасткових добутків P_i із зсувом накопиченої суми праворуч на один розряд.

Процес обчислення сум парних добутків Z доцільно здійснювати з молодших розрядів, що забезпечить зменшення розрядності накопичувального суматора.

Паралельно-вертикальний метод обчислення суми парних добутків з надходженням операціондів старшими розрядами вперед забезпечує суміщення процесів приймання і обчислення. Обчислення за даним методом описується такою формулою [10]:

$$Z = \sum_{j=1}^m A_j B_j = \sum_{j=1}^m \sum_{i=0}^{n-1} 2^{-i} [(A_{j0} A_{j1} \dots A_{ji}) B_{ji} + (B_{j0} B_{j1} \dots B_{j(i-1)}) A_{ji}]. \quad (10)$$

Зробивши у формулі (10) зміну черговості додавання, отримаємо:

$$Z = \sum_{j=1}^m A_j B_j = \sum_{i=0}^n 2^{-i} \sum_{j=1}^m [(A_{j0} A_{j1} \dots A_{ji}) B_{ji} + (B_{j0} B_{j1} \dots B_{j(i-1)}) A_{ji}]. \quad (11)$$

Якщо у формулі (11) вираз $\sum_{j=1}^m [(A_{j0} A_{j1} \dots A_{ji}) B_{ji} + (B_{j0} B_{j1} \dots B_{j(i-1)}) A_{ji}]$, який є сумаю часткових добутків, замінити на макрочастковий добуток P_i , то обчислення суми парних добутків матиме такий вигляд:

$$Z_i = 2Z_{i-1} + P_i, \quad (12)$$

де Z_i – сума накопичених часткових результатів; $Z_0 = 0$.

За цим методом обчислення формування часткових добутків для кожної пари операціондів відбувається за таким виразом:

$$P_{ji} = \begin{cases} 0, & \text{коли } B_{ji} = A_{ji} = 0 \\ A_{j0} A_{j1} \dots A_{ji}, & \text{коли } B_{ji} = 1, A_{ji} = 0 \\ B_{j0} B_{j1} \dots B_{j(i-1)}, & \text{коли } A_{ji} = 1, B_{ji} = 0 \\ A_{j0} A_{j1} \dots A_{ji} + B_{j0} B_{j1} \dots B_{j(i-1)}, & \text{коли } B_{ji} = A_{ji} = 1 \end{cases} \quad (13)$$

Обчислюють результат Z за алгоритмом, який передбачає зсув ліворуч суми часткових результатів Z_{i-1} при нерухомому макрочастковому добутку P_i .

Методи з послідовним формуванням макрочасткових добутків. Послідовне формування макрочасткових добутків передбачає одночасне послідовно-порозрядне надходження всіх операціондів і формування в кожному такті відповідних частин макрочасткових добутків. Формування частин

макрочасткових добутків зводиться до інтегральної однорозрядної макрооперації групового підсумування m чисел. Кількість макрочасткових добутків залежить від кількості розрядів множників, які аналізуються для їх отримання. Визначається кількість макрочасткових добутків за формулою:

$$r = \left\lceil \frac{n+1}{g} \right\rceil, \quad (14)$$

де r – кількість груп, на які розбиваються множники B_j ; n – розрядність множників B_j ; g – кількість розрядів у групі, які аналізуються для отримання макрочасткових добутків.

Процес формування макрочасткових добутків доцільно здійснювати з молодших розрядів, що забезпечить зменшення розрядності накопичувального суматора. Вираз, за яким виконується формування P_l макрочасткового добутку, де $l=1, \dots, r$, має такий вигляд [16]:

$$P_l = \sum_{h=1}^s 2^{-(h-1)} \sum_{j=1}^m P_{j|h}, \quad (15)$$

де s – розрядність $P_{j|h}$ часткового добутку для j -ї пари операндів.

Сам $P_{j|h}$ частковий добуток обчислюється так:

$$P_{j|h} = A_j K_{j|h}, \quad (16)$$

де $K_{j|h}$ – l -й коефіцієнт при множеному A_j для формування часткового добутку для j -ї пари операндів.

Кількість коефіцієнтів K_j і необхідна кількість додаткових однорозрядних суматорів d , які потрібні для формування $P_{j|h}$ часткового добутку, визначається за такими формулами [2]:

$$K = 2^s + 1, \quad d = 2^{s-2} - 1 \quad (17)$$

За формуванням часткових добутків алгоритми обчислення сум парних добутків можна розділити на дві групи: з прямим формуванням і з формуванням на базі попередніх обчислень з використанням додаткових суматорів. Для алгоритмів з прямим формуванням часткових добутків $g \leq 2$, а для алгоритмів на базі попередніх обчислень $g \geq 3$ [2–4].

Обчислюють суми парних добутків за цим методом за формулою:

$$Z = \sum_{j=1}^m A_j B_j = \sum_{l=1}^r 2^{g(l-1)} \sum_{h=1}^s 2^{-(h-1)} \sum_{j=1}^m P_{j|h}, \quad (18)$$

де $P_{j|h}$ – h -й розряд $P_{j|h}$ часткового добутку.

Основними етапами паралельно-вертикального методу обчислення сум парних добутків з послідовним формуванням макрочасткових добутків є:

- формування розрядів часткових добутків для пари операндів;
- отримання частин макрочасткових добутків шляхом паралельного однорозрядного додавання розрядів часткових добутків пар операндів;
- формування макрочасткових добутків шляхом підсумування частин макрочасткових добутків із зсувом на один розряд праворуч;
- утворення результату обчислення сум парних добутків шляхом підсумування макрочасткових добутків із зсувом вправо на кількість розрядів, які аналізуються для отримання часткових добутків пар операндів.

Підвищити ефективність використання обладнання паралельно-вертикальними пристроями обчислення сум парних добутків можна такими способами:

- зменшенням часу формування макрочасткових добутків;
- зменшенням кількості всіх макрочасткових добутків;
- зменшенням часу підсумування макрочасткових добутків.

Висновки

1. Представлення алгоритмів обчислення сум парних добутків у базисі елементарних операцій дозволяє повною мірою використати можливості НВІС-технології.

2. Методи паралельно-вертикального обчислення сум парних добутків ґрунтуються на формуванні і підсумовуванні макрочасткових добутків, кількість яких залежить від їх розрядності та алгоритму формування часткових добутків для пар операндів.

3. За формуванням макрочасткових добутків методи паралельно-вертикального обчислення сум парних добутків поділяються на два класи: з паралельним формуванням і з послідовним формуванням.

4. Підвищення ефективності НВІС-структур паралельно-вертикального обчислення сум парних добутків можна досягнути роздільним або комплексним використанням методів, які дозволяють зменшити кількість, час формування та підсумовування макрочасткових добутків.

5. Час обчислення сум парних добутків за паралельно-вертикальним методом визначається розрядністю чисел, а не їхньою кількістю.

1. Кун С. *Матричные процессоры на СБИС*. – М.: Мир, 1991. – 672 с.
2. Цмоць І.Г. *Інформаційні технології та спеціалізовані засоби обробки сигналів і зображенень у реальному часі*. – Львів: УАД. – 2005. – 227 с.
3. Стрямець С.П., Цмоць І.Г. *Паралельні алгоритми та НВІС-структури обчислення суми парних добутків* // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. “Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології”, 2003. – № 496. – С. 255–263.
4. Цмоць І.Г. *Паралельні алгоритми та матричні НВІС-структури пристройів множення для комп’ютерних систем реального часу* // Наук.-техн. журнал “Інформаційні технології і системи”. – Львів, 2004. – Т.7, № 1. – С. 5–16.
5. Березький О., Цмоць І. *Методи та НВІС-структури для множення матриці на матрицю у реальному часі* // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. “Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика”, 2007. – № 591. – С. 63–76.
6. Солонина А.И., Улахович Д.А., Яковлев А.А. *Алгоритмы и процессоры цифровой обработки сигналов*. – СПб: БХВ-СПб, 2001. – 464 с.
7. Параллельная обработка информации: Т.4. Высокопроизводительные системы параллельной обработки информации / Под ред. В.В. Грицыка. – К.: Наук. Думка, 1988. – 272 с.
8. Самофалов К.Г. и др. *Прикладная теория цифровых автоматов*. – К: Вища шк., 1987. – 375 с.
9. Грушницкий Р.И., Мурсаев А.Х., Угрюмов Е.П. *Проектирование систем на микросхемах программируемой логики*. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 608 с.
10. Каневский Ю.С. *Системические процессоры*. – К: Техніка, 1991. – 173 с.
11. Шалито А.А. *Методы аппаратной и программной реализации алгоритмов*. – СПб.: Наука, 2005. – 780 с.
12. Цмоць І.Г. Особливості проектування спеціалізованих комп’ютерних систем для обробки інтенсивних потоків інформації // Збірн. наук. пр. ПІМЕ НАН України: "Моделювання та інформаційні технології". – К., 1999. – Вип. 8. – С. 143–149.
13. Цмоць І.Г. *Алгоритми і структури ВІС перемножувача комплексних чисел* // Вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка”, 1998. – № 237. – С. 231–240.
14. Цмоць І.Г. *Алгоритмічні операційні пристройі для обчислення базових операцій алгоритмів швидкого перетворення Фур’є комплексної послідовності* // Збірн. Наук. пр. Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України. – 1999. – Вип. 2. – С. 159–173.
15. Карцев М.А., Брик В.А. *Вычислительные системы и синхронная арифметика*. – М., 1981. – 359 с.
16. Цмоць І.Г. *Принципи розробки і оцінка основних характеристик високопродуктивних процесорів на надвеликих інтегральних схемах* // Вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка”, 1998. – № 349. – С. 5–11.